利亚德 LEYARD RoHS	LN500×500户外箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/5/21	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
安全作业指导书	连接电源航插(旧款航插)	A2	更新电源航插安装方式	2025/6/30	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-458							

机种	LN户外	制程	箱体组装	作业号	07-04	标准工时		作业人数		页码	第 4 页 共23页

图2



图1

1.将西尚航插防护盖安装到西尚黑色航插母座上，防护盖安装方向如图2所示，再将黑色航插母座安装到电源盒左边预留的孔位内，

1.松开黑色航插母座侧面的3颗螺丝，将进线的棕色线接到黑色航插母座的L极，黄绿线接到地极，蓝色线接到N极，如图所示。电批扭力为：3.0±0.5kgf.cm

若项目使用新款电源航插，则跳过此工序。

注意事项

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
207SAC3MPBWR83	西尚黑色航插母座 F SAC3MPB-W-M	1
321CNACMPABR83	西尚航插防护盖 三元乙丙胶 CNAC-MPAB	1

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
~~2025年7月1日~~

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



